

SATO - Instalación en Windows de Impresoras Interfaz Ethernet

Una vez configurada la IP en la impresora, seguiremos los pasos detallados a continuación:

- 1. Descargaremos los <u>Drivers</u> de la página. Al descargarlo obtendremos un archivo .zip. Debemos descomprimirlo.
- 2. Ejecutaremos el PrnInst.exe y se nos abrirá la ventana de instalación de drivers.



3. Hacemos Click en "Instalar Impresora" y seleccionaremos el modelo de la impresora que deseamos instalar.

Por favor, seleccione el fabricar	nte y la impresora que desea instalar.	S.
eleccione el fabricante y modelo de presora vino con diskette del contr o está en la lista, consulte la docum	e su impresora. Si el controlador está en o olador, cliquee en <cambiar localización<br="">entación se su impresora.</cambiar>	otra carpeta o su >. Si su impresora
abricantes:	Impresoras:	
ATO	SATO CG208	
	SATO CG212	
	SATO CG412	
	SATO CL408e	
	SATO CL608e	
	SATO CL612e	
	SATU CT400	10
	Can	nbiar localización.

4. Una vez seleccionada la impresora, daremos Click en "Siguiente" y pasaremos a configurar el puerto donde instalaremos la impresora. Hacemos Click en "Agregar Puerto..."



Opciones				
Opciones de impresora Por favor, seleccione un puerto, nombre de impresora y lenguaje.				
Introduzca el nombre de su impresora. También, seleccione el puerto al cual está conectada. Cuando termine, seleccione «Siguiente» para instalar la impresora y añadir el icono a la carpeta de Impresoras. Versión del controlador: 4.6.69.3621				
Nombre de impresora: SATO CG408				
Puertos disponibles				
SHRFAX: COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: LPT1:				
🔲 Quiero usar esta impresora como impresora predeterminada de Windows.				
Seleccione idioma: Español 🗸				
Salir Ayuda < Atrás Siguiente >				

5. El controlador buscará impresoras detectables en la RED. Si la detecta, seleccionaremos y daremos click en "Agregar". Caso contrario Daremos Click sobre "Manual".

nInst - Detección de red				
Detección de impresora de red Seleccione la impresora encontrada en la red local.				
No se encontraron impresoras en la red. Puede agregar el puerto de impresora				
	A . I F			
1	Actualizar			

6. Se abrirá la siguiente ventana, en la que seleccionaremos "TCP/IP(LAN)" y presionaremos "OK".

Advanced Port Monitor	Configuration	×
Port Type Selection Select port type:	TCP/IP (LAN)	T
		OK Cancel



7. Paso siguiente completaremos los datos del puerto.

Advanced TCP/IP Port Conf	iguration
Port Name Name: LAN_	
TCP/IP Data	
Printer Name or IP Address:	
Port Number:	9100
Timeout settings	
Enable download	
Printing:	200
Download:	7000
L	OK Cancel

8. Paso siguiente, presionaremos "OK" y Windows agregará el nuevo puerto

PrnInst - Opciones				
Opciones de impresora Por favor, seleccione un puerto, nombre de impresora y lengua	sje.			
Introduzca el nombre de su impresora. También, seleccione el puert Cuando termine, seleccione <finalizar> para instalar la impresora y a de Impresoras. Versión del controlador: 6.0.12.7043</finalizar>	to al cual está conectada. añadir el icono a la carpeta			
Nombre de impresora: SATO CG408				
<u>P</u> uertos disponibles				
LAN 192.168.7.223	Agregar Puerto Borrar Puerto			
SHRFAX: USB001				
🗖 Quiero usar esta impresora como impresora predeterminada de Windows.				
Salir Ayuda	< Atrás Finalizar			

9. Finalmente presionaremos "Finalizar" y Windows agregará la nueva impresora.

Ante cualquier duda quedo a tu disposición.

Gustavo Rodi, Technical Support Supervisor SATO Argentina S.A. Pola 3166|LC1439ENL | CABA, Argentina Tel: 11.4887.9000 gustavo.rodi@sato-global.com

> ©2013 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Cualquier reproducción total o parcial del presente presupuesto sin autorización previa queda completamente prohibida. SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos de Norteamérica y otros países. Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.